



HomeSiren Jeweller

BEZDRÁTOVÁ VNITŘNÍ SIRÉNA

Vnitřní bezdrátová siréna s funkcemi akustického potvrzení při zastřežení a odstřežení, zvonkohry při otevření dveří a konektorem k připojení externí LED



Funkce zvonkohry - akustické upozornění na otevření dveří.



Nastavitelná hlasitost sirény po krocích od 80 dB až po 98 dB.



Reakce na poplach do sekundy od jeho spuštění. Nastavitelná délka poplachu mezi 3 a 180 vteřinami.



Konektor pro připojení externí LED, konektor replikuje chování integrované signalizační LED



Jeweller - obousměrná šifrovaná bezdrátová komunikace s ústřednou a dosahem až 2.000 metrů.



Akustická a optická indikace zpožděného zastřežení/odstřežení a změny režimu střežení pomocí integrované a externí LED.



Až 5 let provozu na dvě předinstalované baterie CR123A.



Spárování s mobilní aplikací či zabezpečovacím systémem do 30 sekund pomocí QR kódu.



Mobilní a desktopové aplikace pro přenos poplachů, testování, vzdálené nastavení a ovládání.



Snadná instalace a údržba.



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

[https://
support.ajax.systems
/cz/manuals
/homesiren](https://support.ajax.systems/cz/manuals/homesiren)



Technické specifikace **HomeSiren Jeweller**

OBECNÉ

Barva detektoru	bílá, černá
Kompatibilita	bezdrátové i hybridní huby Ajax Jeweller a Ajax Fibra, rozšiřovače dosahu signálu ReX a ReX 2
Instalace	pouze pro vnitřní použití
Normy	2. stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131, PD 6662:2017

KOMUNIKACE

Protokol	Jeweller: obousměrný šifrovaný přenos stavu a poplachu
Dosah komunikace	až 2.000 metrů v otevřeném prostoru
Frekvenční pásmo	868,0 ~ 868,6 MHz
Vysílací výkon	≤ 20 mW
Interval kontroly dostupnosti	12-300 sekund, nastavitelný v uživatelské a PRO aplikaci

SIGNALIZACE

Typ poplachu	akustický, integrovaná LED, externí LED s výstupem 3V
Hlasitost poplachu	80 ~ 98 dB ve vzdálenosti 1 metru
Frekvence poplachu	3400 Hz s kolísáním ±500 Hz
Zvonkohra	přehraje zvuk upozornění na otevření dveří při odstřeženém stavu

OCHRANA PROTI DEMONTÁŽI

Tamper alarm	ano
--------------	-----

NAPÁJENÍ

Předinstalované baterie	2x CR123A
Výdrž baterie	až 5 let provozu

FYZICKÉ PARAMETRY

Provozní teplota	-10°C až +40°C
Provozní vlhkost	max. 75%
Rozměry	75 x 76 x 27 mm
Hmotnost	97 g
Součásti dodávky	HomeSiren Jeweller siréna SmartBracket držák 2x baterie CR123A (instalována v siréně) Konektor pro připojení externí LED Instalační kit Rychlý návod k instalaci

UPOZORNĚNÍ

Sirénu nelze používat samostatně, ke své funkci vyžaduje připojení k bezdrátovému hubu Ajax Jeweller, případně hybridní ústředně Ajax Fibra. Připojení k integračním modulům ocBridge Plus a uartBridge není k dispozici.

INSTALACE

Sirénu vyjměte z obalu, v mobilní aplikaci naskenujte QR kód z krytu sirény a zapněte pomocí integrovaného tlačítka. Držák SmartBracket nainstalujte v požadované výšce na stěnu a sirénu do něj rotací upevněte. Sirénu není třeba pro instalaci rozebírat. Uživatelská aplikace Vám také umožní změřit sílu a kvalitu signálu.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Při první instalaci ústředny (hubu) je nutné vytvořit účet v aplikaci AJAX. Vytvoření účtu je možné on-line při spuštění aplikace. Pro vytvoření účtu budete potřebovat zadat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo. Odkazy na stažení aplikace jsou níže na této stránce.

SOFTWARE

Pro uživatele je zapotřebí pouze jediná aplikace - Ajax Security System. Certifikované instalační firmy využívají také aplikaci Ajax PRO, která je dostupná v mobilní verzi a jako software pro operační systémy Windows a Mac OS.

BATERIE

V případě nízkého napětí baterie Vás mobilní aplikace upozorní s dostatečným předstihem. Pro napájení sirény lze využít libovolné baterie typu CR123A (2 ks), doporučujeme kvalitní značkové články, které prodlouží cyklus výměny baterií. Životnost baterie můžete také zvýšit prodloužením intervalu kontroly dostupnosti hlásiče v mobilní aplikaci.



Stažení uživatelské aplikace
Ajax Security System



Stažení aplikace pro firmy
Ajax PRO



[https://
ajax.systems
/software](https://ajax.systems/software)

