

## BC800NT2



### Technická specifikace:

<b>Typ modulu:</b>	řídící jednotka přístupu pro 2 čtečky
<b>Kompatibilita:</b>	čtečky s rozhraním Wiegand 26bitů
<b>Dokumentace:</b>	
<b>Výstupní formát Wiegand:</b>	26 bit
<b>Programování:</b>	pomocí PC - TCP/IP
<b>Instalační kód:</b>	ano
<b>Napájení:</b>	230V~
<b>Proudový odběr:</b>	max. 200 mA
<b>Výstupní signál z čtečky:</b>	2 x relé, NC/NO
<b>Max. zatížení výstupního relé:</b>	12 V/2 A
<b>Doba aktivace relé:</b>	00 - 99 sec.
<b>Odchodové tlačítko:</b>	ano
<b>Tamper:</b>	ne
<b>Optická signalizace:</b>	LED diody
<b>Audio signalizace:</b>	ne
<b>Provedení:</b>	plechový box se zámekem
<b>Barva boxu:</b>	černá

- Kontrola 2 dveří
- Připojení max. 2 čteček (Anti-passback) + 2 odchodových tlačítek
- max 20000 uživatelů
- max. 100 000 událostí v paměti
- otvírání dveří na dálku
- použitelné databáze: Access and SQL
- napájení 12V/4A
- vstupní formát čteček WIEGANG 26,34
- Vstupní formát PINU 4bitový nebo 8-mi bitový
- Nastavitelný čas 1 až 600 sekund
- při dlouhém otevření dveří - POPLACH
- přidání a úprava zákl. konfigurace
- přidání a úprava osoby
- přístupová práva - tvorba skupin
- nastavení času otevírání dveří
- monitoring
- prohlížení záznamů
- identifikace přítomných osob
- seznam záznamů (průchodů)

