

P ▲ R ▲ D O X™

## K32LX LCD



**Klávesnice s bezdrátovou nástavbou  
Instalační poznámky**

## Úvod

K32LX je LCD klávesnice s vestavěným bezdrátovým přijímačem/vysílačem. Klávesnice K32LX je vhodná pro instalace, které chceme rozšířit o bezdrátovou nastavbu, bez nutnosti použití přijímače/vysílače RTX3 nebo přijímače RX1. Použitím klávesnice K32LX lze získat bezdrátovou nastavbu rychle a jednoduše s minimálními náklady. Protože se klávesnice instalují většinou v blízkosti vstupních dveří, bude díky K32LX prodloužen dosah bezdrátových ovladačů. Klávesnice K32LX má stejné funkce jako klávesnice K32LCD a stejné funkce bezdrátové nastavby jako modul RTX3.

## Specifikace

- Vestavěný přijímač/vysílač (868 MHz na objednání 433 MHz)
- Dvouřádkový LCD displej s 32 znaky umožňuje popisy zón, uživatelů atd.
- Indikační LED pro funkci StayD
- Napájecí napětí 12 až 14 V DC
- Proudový odběr max. 120 mA
- Zobrazení poplachů ve skutečném čase
- Aktualizace firmwaru pomocí převodníku ESP307 a programu In-Field
- 1 vstup pro připojení detektoru
- 1 PGM programovatelný výstup
- 8 funkčních tlačítek
- 3 panické poplachy
- Nastavitelná úroveň podsvitu, kontrastu a rychlosti rolování textu
- Nezávislé nastavení zvonkohry
- Zapojení pomocí 4-vodičové sběrnice
- V systému může být jen jedna klávesnice K32LX

## Kompatibilita

Klávesnice je kompatibilní s následujícími ústřednami:

- SP4000 (verze 4.9 a vyšší)
- SP5500 (verze 4.72 a vyšší)
- SP6000 (verze 4.72 a vyšší)
- SP65 (verze 4.90 a vyšší)
- SP7000 (verze 4.72 a vyšší)