

LBB 1957/00 Klávesnice stanice hlasatele

www.boschsecuritysystems.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Sedm tlačítek pro výběr zón
- ▶ Signalizace výběru zón indikátory LED
- ▶ Společně lze připojit až osm klávesnic

Klávesnice je rozšířením stanice hlasatele systému Plena Voice Alarm LBB 1956/00, které přidává dalších sedm tlačítek pro výběr zón. Je opatřena stejnou stabilní kovovou základnou jako stanice hlasatele. Kromě použití na stole ji lze, vzhledem ke speciální konstrukci, úhledně připevnit se zapuštěním do desek stolů.

Funkce

Každá stanice hlasatele podporuje výběr šesti zón. Po připojení jedné této jednotky bude možné zvolit dalších sedm zón nebo skupin zón. Ke stanici hlasatele LBB1956/00 lze připojit až osm klávesnic. Indikátory LED na klávesnici označují aktivní zóny.

Ovládací prvky a indikátory

- Sedm tlačítek pro výběr zón
- Sedm indikátorů LED zvolených zón
- Osm dvoupolohových mikropřepínačů

Propojení

- Dvě zdířky RJ45
- Vstup 24 V DC
- Konektor pro klávesnici

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost	Podle normy EN 60065
Odolnost	Podle normy EN 55103-2
Emise	Podle normy EN 55103-1

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

Technické specifikace

Elektrické parametry

Napájení	
Rozsah napětí	24 V DC, poskytováno jednotkou LBB1956/00
Spotřeba proudu	< 15 mA

Mechanické parametry

Rozměry základny	40 × 100 × 235 mm
Hmotnost	Přibl. 1 kg

Montáž	Do držáku společně s jednotkou LBB1956/00 nebo jinou jednotkou LBB1957/00
Barva	Uhelná čern s stříbrnou

Prostředí

Provozní teplota	-10 °C až +55 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	< 95 %

Informace o objednání**LBB 1957/00 Klávesnice stanice hlasatele**

Rozšíření stanice hlasatele systému Plena Voice Alarm LBB 1956/00, které přidává dalších sedm tlačítek pro výběr zón.

Číslo objednávky **LBB1957/00**

Zastoupeno společností:**Czech Republic**

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Víšňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz