

BC800NT1



Technická specifikace:

Typ modulu:	řídící jednotka přístupu pro 1 čtečku
Kompatibilita:	čtečky s rozhraním Wiegand 26bitů
Dokumentace:	
Výstupní formát Wiegand:	26 bit
Programování:	pomocí PC - TCP/IP
Instalační kód:	ano
Napájení:	230V~
Proudový odběr:	max. 200 mA
Výstupní signál z čtečky:	1 x relé, NC/NO
Max. zatížení výstupního relé:	12 V/2 A
Doba aktivace relé:	00 - 99 sec.
Odchodové tlačítko:	ano
Tamper:	ne
Optická signalizace:	LED diody
Audio signalizace:	ne
Provedení:	plechový box se zámekem
Barva boxu:	černá

- Kontrola 1 dveří
- Připojení max. 1 čtečky (Anti-passback) + 1 odchodového tlačítka
- max 20000 uživatelů
- max.100 000 událostí v paměti
- otvírání dveří na dálku
- použitelné databáze: Access and SQL
- napájení 12V/4A
- vstupní formát čteček WIEGANG 26,34
- Vstupní formát PINU 4bitový nebo 8-mi bitový
- Nastavitelný čas 1 až 600 sekund
- při dlouhém otevření dveří - POPLACH
- přidání a úprava zákl.konfigurace
- přidání a úprava osoby
- přístupová práva - tvorba skupin
- nastavení času otevírání dveří
- monitoring
- prohlížení záznamů
- identifikace přítomných osob
- seznam záznamů (průchodů)

